



# GUIDE DES NORMES D'ÉCLAIRAGE DE RUE

Service de l'ingénierie



<b>TITRE : Guide des normes d'éclairage de rue</b>
--

N° d'émission : 1	N° de révision : 3	
-------------------	--------------------	--

**VILLE DE LAVAL**  
Service de l'ingénierie

Préparé et vérifié par :		
--------------------------	--	--

_____ Marco Paulo, ing. Ingénieur électricité – Efficacité énergétique Services municipaux Service de l'ingénierie		
---	--	--

		Février 2018
--	--	--------------

## Table des matières

SECTION 1 INTRODUCTION.....	3
1.1 Objet .....	3
1.2 Champs d'application .....	3
1.3 Références .....	3
SECTION 2 MATÉRIAUX ET STANDARDS .....	5
2.1 Alimentation et distribution .....	5
2.2 Câbles et conduits .....	6
2.3 Lampadaires .....	6
SECTION 3 CONCEPTION .....	9
3.1 Calculs photométriques .....	9
3.2 Calculs de charge et de chute de tension .....	10
3.3 Implantation .....	10
SECTION 4 PLANS ET DEVIS .....	11
4.1 Plans .....	11
4.2 Devis .....	13
4.3 Bordereau .....	14
SECTION 5 EXÉCUTION.....	15
5.1 Numérotation des luminaires et boîtes de contrôle .....	15
5.2 Inspection des travaux d'éclairage .....	15

## Liste des annexes

Annexe A    FORMULAIRES

## **SECTION 1 INTRODUCTION**

### **1.1 OBJET**

Le présent document fait partie d'une série de guides élaborés par le Service de l'ingénierie de la Ville de Laval afin d'offrir aux consultants des documents servant de base à la confection des plans et de rapports d'ingénierie pour les projets d'infrastructures municipales à la Ville de Laval. Les indications fournies s'appuient sur les règlements en vigueur à la Ville de Laval et normes émises par divers ministères et organismes reconnus (MTMDET, MDDELCC, BNQ, ATC, IES, etc.).

Le présent document se veut uniquement un guide de conception et sert à orienter le concepteur dans la préparation des plans et devis en fonction des standards de la Ville de Laval. Le concepteur ne peut intégrer le présent guide dans les documents d'appel d'offres de construction, ni y faire référence dans ses plans et devis.

### **1.2 CHAMPS D'APPLICATION**

Ce guide s'applique à tous les projets relatifs aux travaux d'éclairage de rue réalisés en maîtrise d'œuvre privée ou publique, sous l'autorité du règlement numéro L-12400 ou un appel d'offres de la Ville de Laval. Pour les projets nécessitant une conception particulière, ce guide servira toujours de référence. Toutefois, avec l'accord des ingénieurs de la Ville des modifications peuvent être autorisées.

Pour tout élément qui n'est pas mentionné dans ce guide, le consultant devra se référer aux différentes normes et directives en vigueur concernant la conception des systèmes électriques et particulièrement d'éclairage de rue ainsi que les règles de l'art sur ce sujet.

Ce guide ne dégage pas le concepteur de sa responsabilité de respecter les exigences des normes et codes en vigueur applicables.

### **1.3 RÉFÉRENCES**

Le cahier des charges spéciales pour la construction des systèmes d'éclairage et de signalisation électromécanique de la Ville de Laval datant de 1981 est périmé et on ne doit plus y référer.

Les documents de référence pour la conception des systèmes d'éclairage de rue sont, mais sans s'y limiter :

- ATC – Guide de conception des systèmes d'éclairage routier, 2006;
- BNQ – 4930-100 – Éclairage extérieur – Contrôle de la pollution lumineuse, 2016;
- CSA – C22.10 – Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité, 2010;
- Hydro-Québec – E.21-10 – Service d'électricité en basse tension (livre bleu), 10e édition, février 2017;
- Hydro-Québec – E.32.1-01 – Exigences minimales régissant les travaux et les installations d'éclairage public des municipalités, juin 2002;

- IES – RP8 – Roadway Lighting (ANSI Approved), 2014;
- MTMDET – Cahier des charges et devis généraux (CCDG), Infrastructures routières, Construction et réparation, édition 2017;
- MTMDET – Collection de Normes, Ouvrages routiers - Tomes I à VIII;
- MTMDET – Manuel de conception des systèmes électrotechniques, avril 2017;
- Ville de Laval – Cahier des charges spéciales pour la construction des réseaux d’égouts et d’aqueduc, Émission no 2 Révision no 1, août 2016;
- Ville de Laval – Cahier des charges spéciales pour la construction et/ou la réhabilitation des infrastructures routières, Émission no 2 Révision no 0, avril 2016;
- Ville de Laval – Guide des normes de dessin numérique - Service de l’ingénierie;
- Ville de Laval – Guide des normes d’étude et conception - Service de l’ingénierie.

Si une version plus récente des documents ci-dessus existe, la dernière version disponible est applicable.

## **SECTION 2 MATÉRIAUX ET STANDARDS**

### **2.1 ALIMENTATION ET DISTRIBUTION**

- L'alimentation des circuits d'éclairage est à 240V, 2 câbles (rouge et noir);
- L'alimentation d'un système d'éclairage de rue est faite à partir d'une boîte de contrôle d'éclairage, avec mesurage, raccordée au réseau d'Hydro-Québec selon la disponibilité du réseau;
- La boîte de contrôle d'éclairage doit avoir les caractéristiques suivantes :
  - Coffret en aluminium, type 3R, dimensions approximatives de 1200 H x 500L x 350P mm (à valider par le concepteur en fonction des équipements), porte sur charnière continue en acier inoxydable avec serrure Corbin 5R et fenêtre en lexan devant le compteur;
  - Embase de mesurage de 100 A;
  - Compartiment de branchement avec disjoncteur principal 100A – 2P, type thermomagnétique, boîtier moulé, capacité de rupture de 65kA à 240 V, châssis 200A, et bornier de neutre isolé 4 pôles;
  - Dispositif de cadenassage du disjoncteur principal en position ouvert (« Off »);
  - Quatre (4) dérivation pour circuits d'éclairage comprenant disjoncteur secondaire 40A – 2P avec capacité de rupture de 22 kA minimum, contacteur d'éclairage 40A en continu selon l'accréditation CSA, et borniers de distribution;
  - Une (1) dérivation pour circuit de contrôle comprenant disjoncteur secondaire 15A - 1P avec capacité de rupture de 22 kA minimum, borniers de contrôle et sélecteur trois (3) positions (marche/auto/arrêt);
  - Une (1) dérivation pour utilisation future comprenant disjoncteur secondaire 15A -2P avec capacité de rupture de 22 kA minimum, sans contacteur;
  - Bornier de neutre isolé dans le compartiment de distribution raccordé au bornier de neutre du compartiment de branchement par un câble monoconducteur de calibre 2 AWG de couleur blanc;
  - Bornier de MALT dans le compartiment de distribution raccordé au bornier de neutre du compartiment de branchement par un câble monoconducteur de calibre 6 AWG de couleur vert (aucun raccordement de continuité des masses par les pièces métalliques du boîtier n'est accepté);
- La boîte de contrôle dans son ensemble doit être certifiée par un organisme accrédité par la RBQ selon l'article 2-028 du code électrique, et doit être acceptable comme coffret de branchement;

- La boîte de contrôle doit être munie d'une plaque d'identification indiquant le numéro BDC fourni par la Ville;
- La boîte de contrôle est installée sur un fût en aluminium de 6 m de hauteur avec caisson de service électrique ne cédant pas sous l'impact. Le fût doit être muni de manchons filetés mâles soudés au fût, 1 x 41 mm dia. (alimentation) et 1 x 78 mm dia. (distribution) pour le raccordement de la boîte de contrôle;
- Le contrôle de l'éclairage se fait par cellule photoélectrique à verrouillage par rotation, compatible pour éclairage à DEL, durée de vie de 20 ans, avec réceptacle, installée sur le dessus du fût d'alimentation;
- La mise à la terre de la boîte de contrôle doit être faite de tiges conformément à l'article 10-700 du code électrique, reliées au bornier de neutre du compartiment de branchement par un conducteur en cuivre nu calibre 6 AWG avec raccords exothermiques. Une boîte d'accès en polyéthylène doit être prévue sur la première tige de MALT. Le conducteur de MALT doit transiter par le massif de fondation, aucune partie du conducteur ne doit être visible.

## 2.2 CÂBLES ET CONDUITS

- Les câbles de distribution souterraine sont de type RWU90 en cuivre, de calibre 4 AWG avec gaine de couleur rouge et noire pour les câbles de distribution, et de calibre 6 AWG avec gaine de couleur verte pour le câble de continuité des masses;
- Les câbles sont installés dans des conduits de PVC rigides de 53 mm de diamètre;
- Les câbles de distribution doivent être identifiés par leur numéro de circuit dans tous les lampadaires, au niveau de la porte d'accès, à l'aide de bagues en vinyle de couleur blanche ou jaune avec lettrage noir;
- Les gaines pour les traverses de rue sont de type PVC DR35 de 150 mm dia. pour 1 conduit ou 200 mm dia. pour 2 ou 3 conduits;
- Les conduits et/ou les gaines sont installés dans une tranchée avec un recouvrement minimum de 762 mm;
- Dans les îlots gazonnés, les conduits doivent être installés à 300 mm de la bordure de manière à permettre la plantation d'arbres.

## 2.3 LAMPADAIRES

- Le type de lampadaire et la liste des modèles acceptés sont fournis par la Ville de Laval. Le concepteur doit en faire la demande au chargé de projet au début du mandat des plans et devis;
- Les luminaires doivent être à DEL de 3000K sauf indication contraire spécifique, et doivent avoir les options suivantes :

- Régulateur universel 120-277 V, facteur de puissance de 90% minimum, distorsion harmonique de 20% maximum;
  - Parasurtenseur 10 kV/5 kA;
  - Gradation 0-10V et réceptacle 7 pins c/a coupe-circuit;
  - Accès sans outils, résistance aux vibrations 3G, durée de vie L70 de 100k heures minimum;
  - Fini poudre de polyester thermodurcissable, couleur à valider avec le chargé de projet de la Ville;
  - Autocollant indiquant le type de source et la puissance du luminaire;
  - Garantie de 10 ans;
  - Certification contre les interférences CAN ICES 005 / NMB 005.
- Le lampadaire est installé sur un massif de fondation pyramidal. Le dimensionnement du massif de fondation est de la responsabilité du concepteur;
  - Chaque lampadaire est muni d'un (1) porte-fusible double étanche de type D65, avec fusibles HRC de 10 A, installé sur les câbles de remontée RWU90 calibre 12 AWG vers le(s) luminaire(s);
  - Les épissures sur les câbles de distribution sont réalisées au niveau de la porte d'accès du lampadaire à l'aide de cosses à compression recouvertes d'une membrane isolante autocollante et de ruban électrique;
  - Les câbles de remontée sont raccordés directement sur un bloc de connexion dans le luminaire. Aucune épissure dans le haut du fût n'est acceptée;
  - À l'intérieur du lampadaire, tous les câbles de continuité des masses du circuit d'éclairage sont reliés à la borne de MALT du fût à l'aide de cosses à compression à un trou;
  - Les lampadaires doivent être munis d'une plaque d'identification par luminaire qu'il supporte, indiquant le numéro LAM fourni par la Ville et le numéro de la boîte de contrôle qui l'alimente;
  - Les lampadaires doivent être munis d'une plaque signalétique, en aluminium, collée à l'intérieur de la porte d'accès, sur laquelle sont gravées le nom du manufacturier, les numéros produit complets des composantes du lampadaire (caisson, fût, console et luminaire), la source lumineuse, la puissance et la distribution du luminaire, la couleur du lampadaire, le numéro de commande du manufacturier, et l'année de fabrication.

- Dans les quartiers isolés ou les nouveaux développements des secteurs commerciaux et industriels, les lampadaires doivent être munis d'un dispositif antivol de la filerie. Le dispositif antivol doit être fabriqué d'une tôle d'acier galvanisé ou d'aluminium, être fixé par les boulons d'ancrage de la base de béton, et être composé d'un serre-fils ainsi que d'une plaque pour dissimuler les épissures laissant accès seulement au porte-fusibles par la porte du fût, tel que les modèles WireSentry (WS) de TCT, Copper Wire Protector (CWP) de Philips, ou un équivalent approuvé;
- La porte d'accès du fût des lampadaires décoratifs doit être munie du logo de la Ville (moulé ou embouti) et être fixée avec une vis anti-vandale.

## **SECTION 3      CONCEPTION**

### **3.1 CALCULS PHOTOMÉTRIQUES**

Les exigences photométriques pour les chaussées, trottoirs, intersections et traverses piétonnières sont déterminées de la façon suivante :

- Les critères doivent correspondre aux recommandations de l'IES RP-8-14;
- La classification de la route et du secteur sont fournis par la Ville de Laval;
- Lorsque possible et représentatif, les critères de luminance sur la chaussée doivent être privilégiés par rapport aux critères d'éclairage;
- Le niveau d'éclairage horizontal calculé sur les chaussées et les trottoirs ne doit pas dépasser de plus de 30 % des recommandations de l'IES;
- Le niveau d'éclairage vertical minimum recommandé sur les trottoirs dans l'IES RP-8-14 doit être vu comme un niveau moyen;
- La lumière intrusive doit être idéalement inférieure à 1,0, mais en aucun cas supérieur à 3,0 lux en tout point, mesurée sur une ligne localisée à 5 m derrière l'emprise de la Ville, sur le plan vertical à 1,5 m de hauteur, et orientée vers la rue;
- L'inclinaison des luminaires (tilt) doit être de 0°;
- Le facteur de dépréciation de la lumière (LLF) à utiliser pour les calculs photométriques est de 0,85 pour les luminaires à DEL. Si les courbes photométriques des luminaires ne sont pas disponibles pour des luminaires à 3000 K, un facteur supplémentaire de 0,9 doit être appliqué à partir des fichiers des luminaires à 4000 K, pour un facteur total de 0,765.

Les calculs photométriques doivent être réalisés avec minimum deux (2) produits équivalents, mais idéalement avec trois (3) produits. Les calculs photométriques doivent être réalisés selon les exigences générales du Manuel de conception des systèmes électrotechniques du Ministère, dernière édition, notamment le chapitre 5.1 « Calculs photométriques ». Les calculs photométriques point par point doivent être fournis à la Ville de Laval pour approbation dans le format suivant :

- Un rapport d'étude \*.PDF, authentifiée par un ingénieur membre de l'OIQ, dans lequel est concis toutes les informations pertinentes et disposées de façons claires;
- Le fichier original \*.AGI;
- Les fichiers \*.IES des luminaires utilisés.

Tout écart entre les résultats des calculs et les exigences des normes ou des guides, mais acceptable selon le concepteur, doit être justifiés dans le rapport d'étude.

### 3.2 CALCULS DE CHARGE ET DE CHUTE DE TENSION

Les calculs électriques suivants doivent être réalisés par le concepteur et fournis à la Ville de Laval pour information :

- Vérification de la charge des nouveaux circuits et/ou des circuits modifiés et validation de la capacité des disjoncteurs de dérivation;
- Vérification de la charge totale de la boîte de contrôle et validation de la capacité du disjoncteur principal;
- Calcul de chute de tension pour chaque nouveau circuit et/ou circuit modifié.

Les données des charges existantes, s'il y a lieu, peuvent être tirées des plans de construction ou d'inventaire fournis par la Ville, mais doivent être validées et/ou corrigées par le concepteur avec un relevé des équipements existants sur le terrain.

En plus des exigences du Code électrique, la charge totale et la charge de chaque dérivation doit idéalement être inférieure à 50 %, mais ne doit en aucun cas dépasser 60 % de la capacité du dispositif de protection. La charge calculée en ampère doit comprendre un facteur de puissance de 0,9.

### 3.3 IMPLANTATION

Dans les secteurs résidentiels, les lampadaires doivent, autant que possible, être installés sur les lignes de lot.

Les lampadaires doivent idéalement être implantés du côté du trottoir, dans les cas où il y a un seul trottoir, ou du côté opposé aux bornes fontaines, dans les cas où il y a 2 trottoirs.

Le centre du massif des lampadaires doit être implanté à 2,4 m derrière le bord pavage (jonction entre le pavage et la bordure ou le trottoir) et/ou à 0,6 m derrière le trottoir. S'il est impossible de respecter ce dégagement, notamment à cause de l'emprise de la Ville disponible, le concepteur doit convenir de la localisation latérale avec la Ville de Laval.

Localisation de la boîte de contrôle doit être déterminée de manière à optimiser les circuits et les prolongements futurs.

Pour chaque nouvelle boîte de contrôle, le concepteur doit effectuer une « demande de confirmation de point de raccordement et préliminaire de coûts » auprès d'Hydro-Québec pour valider la localisation proposée et transmettre les résultats à la Ville de Laval.

La demande de confirmation de point de raccordement doit être faite par courriel à l'adresse suivante : [affaires@hydro.qc.ca](mailto:affaires@hydro.qc.ca), et doit inclure le numéro client de la Ville de Laval : 1000 23827, ainsi que toutes les informations exigées par Hydro-Québec tel qu'indiqué dans le guide « Demande d'alimentation électrique de nouvelles installations commerciales, institutionnelles ou industrielles (CII) » disponible sur le site d'Hydro-Québec. Une copie de la demande de raccordement doit être transmise au chargé de projet de la Ville ainsi qu'au responsable de l'éclairage du service de l'ingénierie à l'adresse suivante : [m.paulo@laval.ca](mailto:m.paulo@laval.ca).

## **SECTION 4 PLANS ET DEVIS**

### **4.1 PLANS**

Les plans doivent être conformes au guide des normes de dessin numérique, dernière version disponible sur le site de la Ville. Un gabarit comprenant le cartouche, la légende, les tableaux, les blocs symboles et les types de lignes standards d'éclairage, ainsi que les détails types pour travaux d'éclairage de rue, est fournis par la Ville de Laval. La dernière version de ce gabarit est disponible sur le site de la Ville. Les plans doivent comprendre toutes les informations décrites ci-dessous.

Le modèle de luminaire à utiliser pour compléter les plans, notamment pour les différents tableaux, doit être le moins performant des luminaires retenus pour les calculs photométriques et présentant des résultats satisfaisants.

#### Plan clé

Pour chaque boîte de contrôle ajoutée ou modifiée, le concepteur doit présenter un plan clé, dans un cadre de format 11x17 et intégré dans le feuillet principal tel que montré dans le gabarit, et contenant les informations suivantes :

- Un tableau des charges complet incluant la capacité des disjoncteurs, toutes les charges existantes conservées dans le cas d'une modification, toutes les charges proposées, et les résultats des calculs de chute de tension;
- Un croquis montrant la localisation de la boîte de contrôle, identifié par le numéro de BDC et la tension d'opération, ainsi que tous les lampadaires alimentés par cette boîte de contrôle (existants et proposés), identifiés par le type et la puissance de la source lumineuse, le numéro LAM, le numéro BDC, et le numéro d'identification au circuit.

#### Tableaux descriptifs

Tous les tableaux montrés dans le gabarit doivent être complétés par le concepteur, y compris :

- Un tableau décrivant les lampadaires incluant, pour chaque type de luminaire, les caractéristiques et les modèles des éléments le composant (massif de fondation, structure d'éclairage, luminaire);
- Un tableau de critères de conception incluant, pour chaque tronçon de rue, les exigences photométriques, les paramètres de calcul (gabarit de rue, aménagement, espacement) ainsi que les courbes photométriques utilisées pour les calculs;
- Un tableau des luminaires équivalents listant, pour chaque type de luminaire, tous les autres luminaires utilisés pour les calculs photométriques et ayant des résultats satisfaisants;

- Si nécessaire, une légende complémentaire incluant les symboles spécifiques au projet et ne figurant pas dans la légende standard. Les symboles montrés dans la légende complémentaire du gabarit servent d'exemple et doivent être supprimés s'ils ne sont pas utilisés.

### Implantation

Sauf indication contraire par la Ville, les travaux de démolition et les travaux proposés doivent être montrés aux plans dans des fenêtres distinctes.

La démolition est généralement présentée à l'échelle 1:1000 et doit montrer, au minimum, les informations suivantes :

- la localisation de la boîte de contrôle et des lampadaires existants;
- l'indication des interventions à réaliser sur chacun des lampadaires (ex : à conserver, à démolir, à modifier, etc.).

Le proposé est généralement présentée à l'échelle 1:500 et doit montrer, au minimum, les informations suivantes :

- la localisation de la boîte de contrôle et des lampadaires;
- la circuiterie;
- le cheminement des câbles et conduits;
- les gaines (traverses de rue);
- les boîtes jonction/tirage et les puits de tirage.

Tous les lampadaires sur les plans doivent être identifiés avec les informations suivantes :

- Numéros LAM et BDC;
- Numéro de circuit et numéro séquentiel;
- Type et puissance de la source lumineuse.

De plus, les lampadaires proposés doivent également comprendre les informations suivantes :

- localisation indiquée textuellement (si non installé sur une ligne de lot);
- nombre de sorties de conduits sur la base de béton;
- type de lampadaire.

Toutes les boîtes de contrôle sur les plans doivent être identifiées avec les informations suivantes :

- Numéro BDC et tension d'opération;

De plus, les boîtes de contrôle proposées doivent également comprendre les informations suivantes :

- localisation indiquée textuellement;
- nombre de sorties de conduits sur la base de béton;
- caisson de service électrique;
- localisation du point de raccordement et de la cellule photoélectrique.

### Détails

Tous les détails de construction doivent être intégrés aux plans sur des feuillets de détails.

Le concepteur doit utiliser les « Détails types pour travaux d'éclairage de rue », dernière version du gabarit disponible sur le site de la Ville, comme base pour la préparation des plans. Ces détails types contiennent certaines exigences générales sur les matériaux et l'exécution des travaux pour la construction d'un système d'éclairage de rue selon les standards de la Ville. Par contre, le concepteur doit valider, réviser, modifier et compléter les détails types au besoin afin de s'assurer que l'ensemble des détails sont applicables au projet et tiennent compte de toutes les particularités du projet. En signant/scellant les plans, le concepteur assume l'entière responsabilité du contenu par rapport au projet, incluant les détails types.

## 4.2 DEVIS

Un devis technique d'éclairage doit être rédigé pour chaque projet. Le devis d'éclairage doit être intégré dans les clauses techniques particulières par un cahier indépendant des autres disciplines et signé/scellé par le concepteur en électricité.

Ce devis doit référer au « Cahier des charges et devis généraux – Construction et réparation » du MTMDET, dernière édition, au niveau des clauses techniques et des modes de paiement, et doit le modifier, corriger et/ou compléter au besoin. Le devis doit également être un complément de la collection de normes Ouvrages Routiers – Tomes I à VIII du MTMDET.

Le concepteur doit utiliser le « Devis type pour travaux d'éclairage de rue », dernière version disponible sur le site de la Ville, comme base pour la rédaction de son devis. Ce devis type contient certaines exigences générales sur les matériaux et l'exécution des travaux pour la construction d'un système d'éclairage de rue selon les standards de la Ville. Par contre, le concepteur doit valider, réviser, modifier et compléter le devis type au besoin afin de s'assurer que l'ensemble du devis est applicable au projet et tient compte de toutes les particularités du projet. En signant/scellant le devis, le concepteur assume l'entière responsabilité du contenu par rapport au projet, incluant les articles du devis type.

### 4.3 BORDEREAU

Le concepteur doit utiliser le « Bordereau type pour travaux d'éclairage de rue », dernière version disponible sur le site de la Ville, comme base pour dresser son estimation et le bordereau de soumission. En plus de compléter les quantités et les prix unitaires estimés, le concepteur doit ajouter et/ou supprimer des articles au besoin, ainsi que compléter certains articles, notamment les caractéristiques entre crochets, en fonction des particularités du projet. Le concepteur doit s'assurer que les items du bordereau correspondent aux modes de paiement du devis d'éclairage et que tous les travaux d'éclairage requis sont couverts par ces items.

## **SECTION 5      EXÉCUTION**

### **5.1 NUMÉROTATION DES LUMINAIRES ET BOÎTES DE CONTRÔLE**

La numérotation des luminaires et des boîtes de contrôle est donnée par la Ville de Laval avant l'émission des plans pour soumission. Lorsque tous les commentaires de la Ville sont intégrés aux plans, le concepteur demande les numéros d'identification des luminaires et des boîtes de contrôle au chargé de projet de la Ville de Laval. La demande de numérotation doit indiquer clairement le nombre de nouveaux luminaires pour chaque boîte de contrôle. Dans le cas d'une modification d'un système d'éclairage existant, le numéro des boîtes de contrôles existantes doit être identifié avec le nombre de luminaires ajoutés.

Le concepteur doit inscrire les numéros fournis par le Ville sur les plans pour soumission, de manière à identifier tous les luminaires et les boîtes de contrôle. L'entrepreneur utilise les numéros des luminaires et des boîtes de contrôle montrés aux plans pour la fabrication et l'installation des plaques d'identification.

Immédiatement après l'installation des lampadaires et des boîtes de contrôle, un relevé de la localisation des unités d'éclairage doit être réalisé et colligé dans le plan d'implantation en format \*.DWG. Une demande de mise à jour de la géomatique doit ensuite être faite à la Ville de Laval à l'aide des formulaires d'éclairage – Demande de numérotation – EC-01 à 03, dernière version disponible sur le site de la Ville en format Excel (\*.xlsx). Une copie des formulaires est montrée à l'annexe A du présent document.

### **5.2 INSPECTION DES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE**

L'inspection des travaux doit être réalisée en présence d'un représentant du surveillant spécialisé en électricité, et d'un représentant de la Ville de Laval. L'inspection est réalisée après la remise du rapport de vérifications électriques exempt de déficiences. À titre informatif, l'inspection des travaux se fait, mais sans s'y limiter, à l'aide du formulaire d'éclairage – Inspection éclairage – EC-04, dernière version disponible sur le site de la Ville en format Excel (\*.xlsx). Une copie du formulaire est montrée à l'annexe A du présent document.

La Ville de Laval effectue la réception des travaux d'éclairage de rue lorsqu'elle a constaté les faits et a reçu les documents de confirmation relativement aux éléments suivants :

- La demande d'alimentation et la déclaration de travaux électriques (DADT) ou le formulaire de débranchement/rebranchement dûment rempli par le maître électricien a été transmis à Hydro-Québec;
- Le système d'éclairage a été mis en service à partir du raccordement permanent;
- Les plans annotés en rouge de toutes les modifications acceptées durant l'exécution des travaux ont été reçus;
- Le plan clé d'éclairage avec tableau des charges a été imprimé et inséré à l'intérieur de chaque boîte de contrôle ajoutée ou modifiée;

- Les déficiences et les anomalies relevées lors de l'inspection des travaux et de la vérification électrotechnique pour l'acceptation finale des travaux ont été corrigées;
- La demande mise à jour de la géomatique a été transmise à l'aide des formulaires dûment remplis.

**Annexe A**  
**FORMULAIRES**

## IDENTIFICATION DES LAMPADAIRES ET DES BOÎTES DE CONTRÔLE

RÈGLEMENT : \_\_\_\_\_

SOUSSION : \_\_\_\_\_

Projet : \_\_\_\_\_

Ex-Ville : \_\_\_\_\_ Secteur TP : \_\_\_\_\_ Date de mise en opération : \_\_\_\_\_

Consultant : \_\_\_\_\_

Surveillant : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_

Requérant : \_\_\_\_\_

Tel : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Remarques :

La demande de numérotation doit être transmise au surveillant et doit inclure les documents suivants :

- Le présent formulaire complété et signé en format \*.PDF
- Le formulaire EC-02, pour chaque boîte de contrôle installée ou modifiée, complété en format \*.XLS
- Le formulaire EC-03, pour chaque type de lampadaire, complété en format \*.XLS
- Le plan clé de chaque boîte de contrôle en format \*.PDF
- Le plan d'implantation avec la localisation finale relevée des lampadaires et des boîtes de contrôle en format \*.DWG

Une copie de la demande de numérotation doit être transmise aux responsables de l'éclairage du service de l'ingénierie et des travaux publics aux adresses suivantes :

[m.paulo@laval.ca](mailto:m.paulo@laval.ca)

[k.ziyadi@laval.ca](mailto:k.ziyadi@laval.ca)

RÈGLEMENT : \_\_\_\_\_

SOUSSION : \_\_\_\_\_

Boîte de contrôle	Adresse	
Numéro*	Numéro civique	Rue

\*Inscrire le numéro de la boîte de contrôle existante dans le cas d'une modification ou laisser vide dans le cas d'une nouvelle boîte de contrôle

Ex-Ville : \_\_\_\_\_

Secteur TP : \_\_\_\_\_

Date de mise en opération : \_\_\_\_\_

## RACCORDEMENT

Alimentation : \_\_\_\_\_ Tension : \_\_\_\_\_ No compteur HQ (1) : \_\_\_\_\_

Adresse du point de raccordement : \_\_\_\_\_

## BOÎTIER

Support du boîtier : \_\_\_\_\_

Matériau : \_\_\_\_\_

Hauteur d'installation (2) : \_\_\_\_\_

Couleur : \_\_\_\_\_

Type de contrôle : \_\_\_\_\_

Type de verrou : \_\_\_\_\_

## DISJONCTEURS

Disjoncteur principal : \_\_\_\_\_

Disjoncteurs secondaires : Circuit 1 \_\_\_\_\_

Circuit 3 \_\_\_\_\_

Circuit 5 \_\_\_\_\_

Circuit 2 \_\_\_\_\_

Circuit 4 \_\_\_\_\_

Circuit 6 \_\_\_\_\_

Autres équipements : *Type d'équipement* *Numéro d'identification* *Circuit (3)*

1 - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3 - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## NOTES

(1) pour une facturation à forfait, inscrire "aucun"

(2) hauteur du dessous du boîtier par rapport au sol en mm

(3) dans le cas d'un circuit dédié pour cet équipement, mettre un " \* " à côté du numéro de circuit

RÈGLEMENT : \_\_\_\_\_

SOUSSION : \_\_\_\_\_

Luminaire		Adresse	
Numéros*	Circuit	Numéros civiques	Rue

\*Inscrire le numéro des luminaires existants dans le cas d'une modification ou laisser vide dans le cas de nouveaux luminaires

Ex-Ville : \_\_\_\_\_

Secteur TP : \_\_\_\_\_

Date de mise en opération : \_\_\_\_\_

## ALIMENTATION

Type de contrôle: \_\_\_\_\_

No BDC (1) : \_\_\_\_\_

Distribution élect. : \_\_\_\_\_

## LUMINAIRE

Nombre : \_\_\_\_\_

Source : \_\_\_\_\_

Distribtion lumineuse : \_\_\_\_\_

Type : \_\_\_\_\_

Puissance nominale : \_\_\_\_\_

Couleur : \_\_\_\_\_

Tension : \_\_\_\_\_

Puissance à facturer : \_\_\_\_\_

Fabricant : \_\_\_\_\_

No de modèle complet : \_\_\_\_\_

## POTEAU

Propriétaire : \_\_\_\_\_

Hauteur de montage (2) : \_\_\_\_\_

Prise : \_\_\_\_\_

Type : \_\_\_\_\_

Cercle de boulonnage : \_\_\_\_\_

Couleur : \_\_\_\_\_

Matériau : \_\_\_\_\_

Épaisseur de paroi : \_\_\_\_\_

Fabricant : \_\_\_\_\_

Hauteur du caisson : \_\_\_\_\_

## POTENCE

Type : \_\_\_\_\_

Longueur : \_\_\_\_\_

Couleur : \_\_\_\_\_

Matériau : \_\_\_\_\_

Remontée (4) : \_\_\_\_\_

Fabricant : \_\_\_\_\_

No de modèle complet (3) : \_\_\_\_\_

## NOTES

(1) pour un lampadaire raccordé directement à Hydro-Québec, inscrire BC-0000

(2) hauteur du tenon pour l'installation du luminaire par rapport à la semelle du fût

(3) numéro de toutes les composantes de la structure, incluant fût, potence et caisson

(4) hauteur du tenon de fixation du luminaire par rapport au point d'attache de la potence au poteau en mètre

DESCRIPTION DU PROJET		
Règlement	Soumission	Date de l'inspection
Titre du projet		
Entrepreneur		Électricien
Surveillant		Concepteur
Nature des travaux d'éclairage		
Numéro de boîte de contrôle		Nombre de lampadaires à inspecter
<i>*Dans le cas d'un projet avec plus d'un système d'éclairage de rue, remplir une fiche par boîte de contrôle.</i>		

INSPECTION ADMINISTRATIVES						
Éléments à vérifier	Décision			A : accepté	R : Refusé	N : Non applicable
	A	R	N	Corrections à apporter ou remarques		
Plans conforme à l'exécution						
Demande de numérotation des lampadaires						
Mise à jour de la géomatique						
Rapport de vérifications électriques						

INSPECTION DE LA BOÎTE DE CONTRÔLE						
Éléments à vérifier	Décision			A : accepté	R : Refusé	N : Non applicable
	A	R	N	Corrections à apporter ou remarques		
<b>Fût d'alimentation</b>						
Emplacement du fût						
Fini (couleur, bosse, peinture, etc.)						
Raccords soudés (aucun perçement en chantier)						
Modèle et matériau du caisson						
Verticalité du fût						
Installation (boulons, écrous, cales, etc.)						
Cache-base et cache-écrous						
<b>Fixation au fût</b>						
Hauteur de montage						
Orientation sur le fût						
Couroies et boucles en acier inoxydable						
Serrage suffisant (ne bouge pas)						
<b>Conduits</b>						
Nombre et esthétique des conduits extérieurs						
Étanchéité des raccordements						
Fixation des conduits sur le fût et le coffret						
Couleur des conduits et raccords						

INSPECTION DE LA BOÎTE DE CONTRÔLE <i>(suite)</i>				
Éléments à vérifier	Décision			A : accepté R : Refusé N : Non applicable
	A	R	N	Corrections à apporter ou remarques
<b>MALT</b>				
Tiges enfoncées verticalement				
Tiges enfouies complètement				
Raccords exothermiques ou à compression				
Boîte de MALT présente sur la 1ère tige				
Calibre du conducteur de MALT				
Raccordement du conducteur de MALT au bornier de neutre du coffret de branchement				
<b>Celule photoélectrique</b>				
Installé sur le dessus du fût				
De type à verrouillage par rotation				
Orientée vers le Nord				
<b>Boîtier et composantes</b>				
Fini (couleur, bosse, peinture, etc.)				
Certification CSA				
Plaque d'identification				
Identification des circuits				
Disposition des équipements				
Calibre et capacité de rupture des disjoncteurs				
Câbles d'alimentation non accessibles				
Borniers de neutre et de MALT et conducteurs de liaison				
Disjoncteur principal cadenassable				
Type de verrou et clé				
Conducteur d'alimentation de type SR				
Calibre des conducteurs d'alimentation				
Conformité du raccordement à Hydro-Québec				

INSPECTION DES LAMPADAIRES				
Éléments à vérifier	Décision			A : accepté R : Refusé N : Non applicable
	A	R	N	Corrections à apporter ou remarques
Vérification à faire sur tous les lampadaires. Tous les lampadaires doivent être conformes pour obtenir la mention "accepté". Inscrire les numéros des lampadaires non conformes dans la colonne remarques.				
<b>Structure d'éclairage</b>				
Emplacement et localisation latérale des lampadaires				
Fini (couleur, bosse, peinture, etc.)				
Modèle et matériau du caisson				
Verticalité du fût				
Installation (boulons, écrous, cales, etc.)				
Cache-base et cache-écrous				
Orientation de la potence				
Plaque d'identification				
Plaque signalétique dans la porte				
Système antivol				
Orientation de la porte d'accès				
<b>Luminaire</b>				
Modèle de luminaire				
Autocollant de la puissance				
Fonctionnement du luminaire				
Angle avec la potence est 0° (tilt, roll, spin)				
Vérification à faire sur 5 % des lampadaires (minimum 2). Tous les lampadaires inspectés doivent être conformes pour obtenir la mention "accepté".				
Identification des lampadaires Inspectés :				
<b>Conducteurs et épissures</b>				
Calibre, type et couleur des conducteurs				
Longueur des conducteurs (boucle de 300mm minimum à l'extérieur du fût)				
Raccordement des conducteurs de continuité des masses à la borne du fût				
Identification des câbles dans le fût				
<b>Épissures</b>				
Cosse à compression (joint solide et portant la marque de la matrice de serrage)				
Type, installation et étanchéité de l'isolant (enveloppe et ruban)				
Bout de l'épissure non vide				
Capuchon présent, de bon diamètre et installé à la verticale				
<b>Porte-fusibles et fusibles</b>				
Porte-fusibles double type D65U				
Nombre de porte-fusible				
Partie mâle côté charge				
Calibre et capacité de rupture du fusible				

## INSPECTION DES LAMPADAIRES (suite)

Éléments à vérifier	Décision			A : accepté R : Refusé N : Non applicable
	A	R	N	Corrections à apporter ou remarques
<b>Câbles de remontée</b>				
Type, calibre et couleur des conducteurs				
Une (1) paire de câbles de remontée par luminaire				
Épissures sur câbles de remontée au niveau de la porte d'accès (aucune épissure dans le haut du fût)				

## INSPECTION DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Éléments à vérifier	Décision			A : accepté R : Refusé N : Non applicable
	A	R	N	Corrections à apporter ou remarques
<b>Boîte de tirage</b>				
Installation de la boîte				
Logo sur le couvercle				
Longueur des conducteurs (boucle de 1000mm minimum à l'extérieur de la boîte)				
Identification des câbles dans la boîte				
Aucune épissure dans la boîte				
<b>Conduits en surface sur un pont/viaduc</b>				
Type et diamètre des conduits				
Installation propre et symétrique				
Fixation des conduits				
Localisation et installation des joints de dilatation et/ou flexion				

## COMMENTAIRES (personnes présentes)

\_\_\_\_\_  
Signature du surveillant

\_\_\_\_\_  
Signature de l'entrepreneur